GIRA Intercomset 1-14 deelnemers | 14 stuks

Product number 1287-KS-A-14



Product description

GIRA audio-deurcommunicatieset met 2-draads techniek voor 1–14 wooneenheden

De GIRA audio-deurcommunicatieset is een hoogwaardige complete oplossing voor de **deurcommunicatie voor 1 tot 14 wooneenheden**. Ze is bijzonder geschikt voor integratie in onze brievenbussystemen, belplaten en op maat gemaakte ingangoplossingen met spreekrooster.

Het GIRA deurcommunicatie-systeem werkt met een installatievriendelijke **2-draads techniek**. Voor de busverbinding tussen de systeemcomponenten zijn slechts **twee aders** nodig. Over deze twee aders worden de audiosignalen verzonden en worden de aangesloten systeemcomponenten van voeding voorzien.

Afhankelijk van het gekozen aantal deelnemers ontvangt u de passend samengestelde set inclusief **GIRA inbouwluidspreker 125800**, **GIRA audio-besturingsapparaat 128700** en het vereiste aantal **GIRA woningstationen AP 1250xx**. Bij installaties met meer dan 8 wooneenheden is bovendien het **GIRA uitbreidingsmodule 125900** inbegrepen.

De voordelen van de GIRA audio-deurcommunicatieset in één oogopslag

Compleet audiosysteem voor 1–14 wooneenheden

Inbouwluidspreker, besturingsapparaat en woningstationen zijn afgestemd op het gekozen aantal deelnemers. Daardoor ontvangt u een op elkaar afgestemde GIRA-oplossing voor eengezinswoningen, meergezinswoningen en bedrijfsobjecten.

Ideaal voor modernisering en renovatie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dankzij de 2-draads techniek kan bij geschikte bestaande installaties vaak een reeds aanwezige tweeaderige belkabel verder worden gebruikt. Hierdoor kan de inspanning voor nieuwe kabelroutes aanzienlijk verminderen.

Of een bestaande leiding geschikt is, moet worden gecontroleerd op basis van aderdoorsnede, kabellengte en bestaande installatie.

GIRA inbouwluidspreker 125800

De compacte **GIRA inbouwluidspreker 125800** is ontwikkeld voor integratie in brievenbussystemen, spreekvakken, zijpaneelmontages en op maat gemaakte frontplaten.

Tot **8 mechanische belknoppen** kunnen direct op de inbouwluidspreker worden aangesloten. Een weerbestendige luidspreker en een hoogwaardige microfoon zorgen voor de audio-communicatie.

Woningstation AP 1250xx met handsfree

Elke wooneenheid krijgt een eigen **GIRA woningstation AP 1250xx** met comfortabele handsfree-functie. De spraakgestuurde communicatie beschikt over echo- en achtergrondruisonderdrukking.

Beltoon- en spreekvolume kunnen worden ingesteld. Daarnaast zijn verschillende belmelodieën, beltoonuitschakeling en een geïntegreerde deuropenersfunctie beschikbaar.

GIRA audio-besturingsapparaat 128700

Het **GIRA audio-besturingsapparaat 128700** voedt de polingsbestendige en kortsluitveilige 2-draads bus en wordt centraal in de elektrodistrubutie gemonteerd.

Bovendien beschikt het besturingsapparaat over aansluitingen voor de deuropenersturing en statusindicaties voor bedrijf, overbelasting en programmering.

Uitbreidingsmodule 125900 vanaf 9 wooneenheden

De GIRA inbouwluidspreker heeft aansluitingen voor maximaal **8 mechanische belknoppen**. Bij uitvoeringen met **9 tot 14 deelnemers** wordt de set daarom aangevuld met het **GIRA uitbreidingsmodule 125900**.

Het uitbreidingsmodule biedt aansluitingen voor maximaal **12 extra mechanische belknoppen**.

Ideaal voor brievenbussystemen

Door de compacte bouwvorm van de inbouwluidspreker is het GIRA systeem bijzonder geschikt voor brievenbussystemen met geïntegreerde bel- en spreekfunctie. De luidspreker wordt beschermd achter het spreekrooster respectievelijk de daarvoor bestemde frontplaat gemonteerd.

Uitvoering en leveringsomvang

GIRA audio-systeem

Systeem GIRA deurcommunicatie-systeem Audio
Busbekabeling Polingsbestendige en kortsluitveilige 2-draads bus
Deelnemers 1 tot 14 wooneenheden
Inbouwluidspreker GIRA 125800
Woningstation GIRA AP 1250xx met handsfree-functie

Besturingsapparaat GIRA Audio REG 128700

Set voor 1 tot 8 wooneenheden

Inbouwluidspreker 1 × GIRA 125800
Audio-besturingsapparaat 1 × GIRA 128700
Woningstationen 1–8 × GIRA 1250xx
Belknoppen Tot 8 knoppen direct op de inbouwluidspreker

Set voor 9 tot 14 wooneenheden

Inbouwluidspreker 1 × GIRA 125800
Audio-besturingsapparaat 1 × GIRA 128700
Uitbreidingsmodule 1 × GIRA 125900
Woningstationen 9–14 × GIRA 1250xx
Belknoppen Uitbreiding voor extra mechanische belknoppen

Technische gegevens

GIRA audio-besturingsapparaat 128700

Voeding 230 V AC, 50 Hz
Busspanning 26 V DC ± 2 V
Deuropener 12 V AC uitgang en een extra relaisuitgang
Montage REG-apparaat voor onderverdeling, 6 TE
Temperatuurbereik -5 °C tot +45 °C

Inbouwluidspreker 125800

Voedingsspanning 26 V DC ± 2 V via 2-draads bus
Belknoppen Tot 8 mechanische knoppen direct aan te sluiten
Afmetingen 101 × 67 × 27 mm
Temperatuurbereik -25 °C tot +70 °C
Beschermingsgraad IP44 in geschikte ingebouwde toestand

Woningstation AP 1250xx

Voedingsspanning 26 V DC ± 2 V via 2-draads bus
Communicatie Handsfree met echo- en achtergrondruisonderdrukking
Beltonen 5 verschillende belmelodieën
Montage Opbouw, afhankelijk van uitvoering met of zonder afdekraam
Temperatuurbereik 0 °C tot +50 °C

Wat betekent de GIRA 2-draads techniek?

Bij de GIRA 2-draads techniek worden de componenten van de deurcommunicatie-installatie via een bus met slechts twee aders met elkaar verbonden. Via deze leiding worden zowel de communicatie als de voeding van de aangesloten buscomponenten gerealiseerd.

Hierdoor is bijvoorbeeld bij de woningstationen geen afzonderlijke 230 V-voeding vereist. Het centrale besturingsapparaat wordt in de elektrodistrubutie geïnstalleerd en voedt de 2-draads bus.

Extra leidingen kunnen nodig zijn voor belknoppen, etageoproep, deuropener of verdere functies. De aanduiding 2-draads techniek verwijst daarom naar de busverbinding van het GIRA deurcommunicatie-systeem.

Kan een bestaande belkabel worden hergebruikt?

Bij een modernisering kan een bestaande tweeaderige belkabel vaak voor de GIRA 2-draads bus worden gebruikt. Hierdoor kan een ingrijpende nieuwleiding worden vermeden.

Voorafgaand aan de installatie moeten het bestaande kabeltype, de aderdoorsnede, kabellengte en kabelrouting door de uitvoerende gekwalificeerde elektrotechnische vakman worden gecontroleerd.

Let op bij de leveringsomvang

Brievenbussysteem, belknoppen, elektrische deuropener, kabels, afdekramen en overige installatiematerialen maken geen deel uit van de set, tenzij deze uitdrukkelijk in het betreffende aanbod zijn vermeld.

Let op bij de installatie

Het GIRA audio-besturingsapparaat wordt met 230 V gevoed en is bestemd voor inbouw in de elektrodistrubutie. Montage, aansluiting, programmering en ingebruikname van de deurcommunicatie-installatie moeten door een overeenkomstig gekwalificeerde elektrotechnische vakman worden uitgevoerd.

Kan het systeem later worden uitgebreid met video?

De GIRA inbouwluidspreker biedt in principe een aansluitmogelijkheid voor een passende GIRA kleurencamera. Bij uitbreiding naar video-deurcommunicatie is echter in plaats van het audio-besturingsapparaat een voor de video-installatie geschikt GIRA besturingsapparaat vereist.

Product properties

Type montage	Achterkant
Verbindingstechnologie	2-draads

More images




System
System
GIRA
CE
Türkommunikations-System
Erweiterungsmodul für
Einbaulautsprecher
1259 00
12 I 11 I 10 I 9 I 8 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0


GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
1s
10s
IP20
Bus
12V-


GIRA
CE
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
Mode
BUS