GIRA intercomset 1-14 deelnemers | 11 stuks

Product number 1287-KS-A-11



Product description

GIRA audio-deurintercomset met 2-draads-techniek voor 1–14 wooneenheden

Het GIRA audio-deurintercomset is een hoogwaardige complete oplossing voor de **deurcommunicatie voor 1 tot 14 wooneenheden**. Het is bijzonder geschikt voor de integratie in onze brievenbussystemen, belpanelen en op maat gemaakte ingangoplossingen met spreekrooster.

Het GIRA deurcommunicatiesysteem werkt met een bijzonder installatievriendelijke **2-draads-techniek**. Voor de busverbinding tussen de systeemcomponenten zijn slechts **twee aders** nodig. Over deze twee aders worden de audiosignalen verzonden en worden de aangesloten systeemcomponenten van voeding voorzien.

Afhankelijk van het gekozen aantal wooneenheden ontvangt u het passend samengestelde set inclusief **GIRA inbouwluidspreker 125800**, **besturingsapparaat Audio 128700** en het vereiste aantal **GIRA woningstationen AP 1250xx**. Bij installaties met meer dan 8 wooneenheden is bovendien het **uitbreidingsmodule 125900** inbegrepen.

De voordelen van het GIRA audio-deurintercomset in één oogopslag

Compleet audiosysteem voor 1–14 wooneenheden

Inbouwluidspreker, besturingsapparaat en woningstationen zijn afgestemd op het gekozen aantal wooneenheden. Hierdoor ontvangt u een op elkaar afgestemde GIRA-oplossing voor eengezinswoningen, meergezinswoningen en bedrijfspanden.

Ideaal voor modernisering en renovatie

Door de 2-draads-techniek kan bij geschikte bestaande installaties vaak een reeds aanwezige tweedraads belleiding hergebruikt worden. Daardoor kan de inspanning voor nieuwe leidingroutes aanzienlijk verminderen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Of een aanwezige leiding geschikt is, moet worden beoordeeld op basis van leidingdoorsnede, lengte van de leiding en de bestaande installatie.

GIRA inbouwluidspreker 125800

De compacte **GIRA inbouwluidspreker 125800** is ontwikkeld voor de integratie in brievenbussystemen, spreekvakken, zijdeurmontages en op maat gemaakte frontplaten.

Tot **8 mechanische beltoetsen** kunnen direct op de inbouwluidspreker worden aangesloten. Een weersbestendige luidspreker en een hoogwaardige microfoon zorgen voor de audio-communicatie.

Woningstation AP 1250xx met handsfreefunctie

Elke wooneenheid ontvangt een eigen **GIRA woningstation AP 1250xx** met comfortabele handsfreefunctie. De spraakgestuurde communicatie beschikt over echo- en achtergrondruisonderdrukking.

Beltoon- en spreekvolume kunnen worden ingesteld. Daarnaast zijn er verschillende belmelodieën, uitschakeling van de beltoon en een geïntegreerde deurontgrendelfunctie beschikbaar.

Besturingsapparaat Audio 128700

Het **GIRA besturingsapparaat Audio 128700** voedt de ompolingsbeveiligde en kortsluitvaste 2-draads-bus en wordt centraal in de elektrische verdeelkast gemonteerd.

Daarnaast beschikt het besturingsapparaat over aansluitingen voor deurontgrendeling en statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting en programmering.

Uitbreidingsmodule 125900 vanaf 9 wooneenheden

De GIRA inbouwluidspreker heeft aansluitingen voor maximaal **8 mechanische beltoetsen**. Bij uitvoeringen met **9 tot 14 wooneenheden** wordt het set daarom aangevuld met het **GIRA uitbreidingsmodule 125900**.

Het uitbreidingsmodule biedt aansluitingen voor maximaal **12 extra mechanische beltoetsen**.

Ideaal voor brievenbussystemen

Door de compacte bouwvorm van de inbouwluidspreker is het GIRA systeem bijzonder geschikt voor brievenbussystemen met geïntegreerde bel- en spreekfunctie. De luidspreker wordt beschermd achter het spreekrooster of de daarvoor bestemde frontplaat gemonteerd.

Uitrusting en leveringsomvang

GIRA audio-systeem

Systeem GIRA deurcommunicatiesysteem Audio
Busbekabeling Ompolingsbeveiligde en kortsluitvaste 2-draads-bus
Wooneenheden 1 tot 14 wooneenheden
Inbouwluidspreker GIRA 125800
Woningstation GIRA AP 1250xx met handsfreefunctie
Besturingsapparaat GIRA Audio REG 128700

Set voor 1 tot 8 wooneenheden

Inbouwluidspreker 1 × GIRA 125800
Besturingsapparaat Audio 1 × GIRA 128700
Woningstationen 1–8 × GIRA 1250xx
Beltoetsen Tot 8 toetsen direct aan de inbouwluidspreker

Set voor 9 tot 14 wooneenheden

Inbouwluidspreker 1 × GIRA 125800
Besturingsapparaat Audio 1 × GIRA 128700
Uitbreidingsmodule 1 × GIRA 125900
Woningstationen 9–14 × GIRA 1250xx
Beltoetsen Uitbreiding voor extra mechanische beltoetsen

Technische gegevens

Besturingsapparaat Audio 128700

Voeding 230 V AC, 50 Hz
Busspanning 26 V DC ± 2 V
Deurontgrendeling 12 V AC uitgang en extra relaisuitgang
Montage REG-apparaat voor verdeelkast, 6 TE
Temperatuurbereik -5 °C tot +45 °C

Inbouwluidspreker 125800

Voedingsspanning 26 V DC ± 2 V via 2-draads-bus
Beltoetsen Tot 8 mechanische toetsen direct aan te sluiten
Afmetingen 101 × 67 × 27 mm
Temperatuurbereik -25 °C tot +70 °C
Beschermingsgraad IP44 bij geschikte inbouwsituatie

Woningstation AP 1250xx

Voedingsspanning 26 V DC ± 2 V via 2-draads-bus
Communicatie Handsfree met echo- en achtergrondruisonderdrukking
Beltonen 5 verschillende belmelodieën
Montage Opbouw, afhankelijk van uitvoering met of zonder afdekraam
Temperatuurbereik 0 °C tot +50 °C

Wat betekent de GIRA 2-draads-techniek?

Bij de GIRA 2-draads-techniek worden de componenten van de deurcommunicatie-installatie met elkaar verbonden via een bus met slechts twee aders. Over deze leiding worden zowel de communicatie als de voeding van de aangesloten buscomponenten gerealiseerd.

Daardoor is bijvoorbeeld bij de woningstationen geen afzonderlijke 230 V-voeding vereist. Het centrale besturingsapparaat wordt in de elektrische verdeelkast geïnstalleerd en voedt de 2-draads-bus.

Extra leidingen kunnen nodig zijn voor beltoetsen, etageoproep, deurontgrendeling of overige functies. De aanduiding 2-draads-techniek verwijst daarom naar de busverbinding van het GIRA deurcommunicatiesysteem.

Kan een bestaande belleiding hergebruikt worden?

Bij een modernisering kan een bestaande tweedraads belleiding vaak voor de GIRA 2-draads-bus worden gebruikt. Hierdoor kan een ingrijpende herbekabeling worden voorkomen.

Voor de installatie moeten het bestaande kabeltype, leidingdoorsnede, leidinglengte en leidingverloop door de uitvoerende gekwalificeerde elektricien gecontroleerd worden.

Opmerking over de leveringsomvang

Brievenbussysteem, beltoets, elektrische deurontgrendeling, leidingen, afdekraam en ander installatiemateriaal maken geen deel uit van het set, tenzij deze uitdrukkelijk in het betreffende aanbod zijn vermeld.

Opmerking over de installatie

Het GIRA besturingsapparaat Audio wordt met 230 V gevoed en is bestemd voor inbouw in de elektrische verdeelkast. Montage, aansluiting, programmering en inbedrijfstelling van de deurcommunicatie-installatie moeten door een daartoe gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.

Kan het systeem later worden uitgebreid met video?

De GIRA inbouwluidspreker biedt in principe een aansluitmogelijkheid voor een geschikte GIRA kleurcamera. Bij een uitbreiding naar video-deurcommunicatie is echter in plaats van het audio-besturingsapparaat een voor de video-installatie geschikt GIRA besturingsapparaat vereist.

Product properties

Type montage	Achterkant
Verbindingstechnologie	2-draads

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618