GIRA Intercomset 1-14 deelnemers | 3 stuks

Product number 1287-KS-A-3



Product description

GIRA audio-deurintercomset met 2-draads techniek voor 1–14 wooneenheden

De GIRA audio-deurintercomset is een hoogwaardige complete oplossing voor de **deurcommunicatie voor 1 tot 14 wooneenheden**. Hij is bijzonder geschikt voor integratie in onze brievenbusinstallaties, belplaten en op maat gemaakte ingangsoplossingen met spreekrooster.

Het GIRA deurcommunicatiesysteem werkt met een bijzonder installatievriendelijke **2-draads-techniek**. Voor de busverbinding tussen de systeemcomponenten zijn slechts **twee aders** nodig. Over deze twee aders worden de audiosignalen overgedragen en worden de aangesloten systeemcomponenten van voeding voorzien.

Afhankelijk van het gekozen aantal wooneenheden ontvangt u de passend samengestelde set inclusief **GIRA inbouwluidspreker 125800**, **besturingsapparaat Audio 128700** en het benodigde aantal **GIRA woningstations AP 1250xx**. Bij systemen met meer dan 8 wooneenheden is bovendien het **uitbreidingsmodule 125900** opgenomen.

De voordelen van de GIRA audio-deurintercomset in één oogopslag

Compleet audiosysteem voor 1–14 wooneenheden

Inbouwluidspreker, besturingsapparaat en woningstations zijn samengesteld naar het gekozen aantal wooneenheden. Daardoor ontvangt u een op elkaar afgestemde GIRA-oplossing voor eengezinswoningen, meergezinswoningen en bedrijfsgebouwen.

Ideaal voor modernisering en renovatie

Dankzij de 2-draads-techniek kan bij geschikte bestaande installaties vaak een reeds aanwezige tweeaderige belkabel verder worden gebruikt. Daardoor kan de inspanning voor nieuwe leidingroutes aanzienlijk worden verminderd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Of een bestaande leiding geschikt is, moet worden gecontroleerd op basis van kabeltype, leidingdoorsnede, leidinglengte en bestaande installatie.

GIRA inbouwluidspreker 125800

De compacte **GIRA inbouwluidspreker 125800** is ontwikkeld voor integratie in brievenbusinstallaties, spreekvakken, zijdeurbevestigingen en op maat gemaakte frontplaten.

Tot **8 mechanische belknoppen** kunnen direct op de inbouwluidspreker worden aangesloten. Een weerbestendige luidspreker en een hoogwaardig microfoon zorgen voor de audio-communicatie.

Woningstation AP 1250xx met handsfree

Elke wooneenheid krijgt een eigen **GIRA woningstation AP 1250xx** met comfortabele handsfree-functie. De spraakgestuurde communicatie beschikt over echo- en achtergrondruisonderdrukking.

De bel- en spreekvolumes kunnen worden ingesteld. Daarnaast zijn verschillende beltonen, het uitschakelen van de beltoon en een geïntegreerde deuropenertoets beschikbaar.

Besturingsapparaat Audio 128700

Het **GIRA besturingsapparaat Audio 128700** voedt de polariteitsbestendige en kortsluitvaste 2-draads-bus en wordt centraal in de elektrogroep gemonteerd.

Daarnaast beschikt het besturingsapparaat over aansluitingen voor deuropeningssturing en statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting en programmering.

Uitbreidingsmodule 125900 vanaf 9 wooneenheden

De GIRA inbouwluidspreker heeft aansluitingen voor maximaal **8 mechanische belknoppen**. Bij uitvoeringen met **9 tot 14 wooneenheden** wordt de set daarom uitgebreid met het **GIRA uitbreidingsmodule 125900**.

Het uitbreidingsmodule biedt aansluitingen voor tot **12 extra mechanische belknoppen**.

Ideaal voor brievenbusinstallaties

Door de compacte bouwvorm van de inbouwluidspreker is het GIRA systeem bijzonder geschikt voor brievenbusinstallaties met geïntegreerde bel- en spreekfunctie. De luidspreker wordt beschermd achter het spreekrooster of de daarvoor bestemde frontplaat gemonteerd.

Uitrusting en leveringsomvang

GIRA audiosysteem

Systeem GIRA deurcommunicatiesysteem Audio
Busbekabeling Polariteitsbestendige en kortsluitvaste 2-draads-bus
Deelnemers 1 tot 14 wooneenheden
Inbouwluidspreker GIRA 125800
Woningstation GIRA AP 1250xx met handsfree-functie
Besturingsapparaat GIRA Audio REG 128700

Set voor 1 tot 8 deelnemers

Inbouwluidspreker 1 × GIRA 125800
Besturingsapparaat Audio 1 × GIRA 128700
Woningstations 1–8 × GIRA 1250xx
Belknoppen Tot 8 knoppen direct op de inbouwluidspreker

Set voor 9 tot 14 deelnemers

Inbouwluidspreker 1 × GIRA 125800
Besturingsapparaat Audio 1 × GIRA 128700
Uitbreidingsmodule 1 × GIRA 125900
Woningstations 9–14 × GIRA 1250xx
Belknoppen Uitbreiding voor extra mechanische belknoppen

Technische gegevens

Besturingsapparaat Audio 128700

Voeding 230 V AC, 50 Hz
Busspanning 26 V DC ± 2 V
Deuropener 12 V AC uitgang en extra relaisuitgang
Montage REG-apparaat voor onderverdeling, 6 TE
Temperatuurbereik -5 °C tot +45 °C

Inbouwluidspreker 125800

Voedingsspanning 26 V DC ± 2 V via 2-draads-bus
Belknoppen Tot 8 mechanische knoppen direct aansluitsbaar
Afmetingen 101 × 67 × 27 mm
Temperatuurbereik -25 °C tot +70 °C
Beschermingsgraad IP44 in geschikte ingebouwde toestand

Woningstation AP 1250xx

Voedingsspanning 26 V DC ± 2 V via 2-draads-bus
Communicatie Handsfree met echo- en achtergrondruisonderdrukking
Beltonen 5 verschillende beltonen
Montage Opbouw, afhankelijk van uitvoering met of zonder afdekkader
Temperatuurbereik 0 °C tot +50 °C

Wat betekent de GIRA 2-draads-techniek?

Bij de GIRA 2-draads-techniek worden de componenten van de deurcommunicatie-installatie via een bus met slechts twee aders met elkaar verbonden. Over deze leiding worden zowel de communicatie als de voeding van de aangesloten buscomponenten gerealiseerd.

Daardoor is bijvoorbeeld bij de woningstations geen aparte 230 V-voedingsaansluiting vereist. Het centrale besturingsapparaat wordt in de elektroverdeling geïnstalleerd en voedt de 2-draads-bus.

Extra leidingen kunnen nodig zijn voor belknoppen, etageoproep, deuropener of andere functies. De aanduiding 2-draads-techniek verwijst daarom naar de busverbinding van het GIRA deurcommunicatiesysteem.

Kan een bestaande belkabel worden hergebruikt?

Bij modernisering kan een bestaande tweeaderige belkabel vaak voor de GIRA 2-draads-bus worden gebruikt. Daarmee kan een ingrijpende herbekabeling worden vermeden.

Voor de installatie moeten het aanwezige kabeltype, de leidingdoorsnede, leidinglengte en leidingvoering door de uitvoerende elektricien worden gecontroleerd.

Opmerking over de leveringsomvang

Brievenbusinstallatie, belknoppen, elektrische deuropener, kabels, afdekkaders en ander installatiemateriaal maken geen deel uit van de set, tenzij deze uitdrukkelijk in het betreffende aanbod vermeld zijn.

Opmerking over de installatie

Het GIRA besturingsapparaat Audio wordt met 230 V gevoed en is bedoeld voor inbouw in de elektroverdeling. Montage, aansluiting, programmering en inbedrijfstelling van de deurcommunicatie-installatie moeten door een daartoe gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.

Kan het systeem later worden uitgebreid met video?

De GIRA inbouwluidspreker biedt in principe een aansluiting voor een passende GIRA kleurencamera. Bij een uitbreiding naar video-deurcommunicatie is echter in plaats van het audio-besturingsapparaat een voor de video-installatie geschikt GIRA besturingsapparaat nodig.

Product properties

Type montage	Achterkant
Verbindingstechnologie	2-draads

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


GIRA
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS
ZV


GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
IP20
Bus
12V~