GIRA intercomset 1-14 deelnemers | 2 stuks

Product number 1287-KS-A-2



Product description

GIRA Audio-spreeksysteem-set met 2-draads techniek voor 1–14 deelnemers

Het GIRA audio-spreeksysteem-set is een hoogwaardige complete oplossing voor de **deurcommunicatie voor 1 tot 14 partijen**. Het is bijzonder geschikt voor de integratie in onze brievenbussystemen, belplaten en op maat gemaakte ingangsoplossingen met spreekrooster.

Het GIRA deurcommunicatiesysteem werkt met een bijzonder installatievriendelijke **2-draads techniek**. Voor de busverbinding tussen de systeemcomponenten zijn slechts **twee aders** nodig. Via deze twee aders worden de audiosignalen verzonden en worden de aangesloten systeemcomponenten gevoed.

Afhankelijk van het gekozen aantal deelnemers ontvangt u het passend samengestelde set inclusief **GIRA inbouwluidspreker 125800**, **GIRA audio-stuurapparaat 128700** en het benodigde aantal **GIRA woningstations AP 1250xx**. Bij installaties met meer dan 8 partijen is bovendien het **uitbreidingsmodule 125900** inbegrepen.

De voordelen van het GIRA audio-spreeksysteem-set in één oogopslag

Compleet audio-systeem voor 1–14 partijen

Inbouwluidspreker, stuurapparaat en woningstations zijn passend bij het gekozen aantal deelnemers samengesteld. Hierdoor ontvangt u een op elkaar afgestemde GIRA-oplossing voor eengezinswoningen, meergezinswoningen en bedrijfsgebouwen.

Ideaal voor modernisering en renovatie

Door de 2-draads techniek kan bij geschikte bestaande installaties vaak een reeds aanwezige tweedraads belkabel worden hergebruikt. Hierdoor kan de inspanning voor nieuwe kabelroutes aanzienlijk verminderen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Of een bestaande kabel geschikt is, moet worden gecontroleerd op aderdoorsnede, kabellengte en de bestaande installatie.

GIRA inbouwluidspreker 125800

De compacte **GIRA inbouwluidspreker 125800** is ontwikkeld voor de integratie in brievenbussystemen, spreekvakken, zijdeurmontages en op maat gemaakte frontplaten.

Tot **8 mechanische beltoetsen** kunnen direct op de inbouwluidspreker worden aangesloten. Een weerbestendige luidspreker en een hoogwaardige microfoon zorgen voor de audio-communicatie.

Woningstation AP 1250xx met handsfree

Elke wooneenheid krijgt een eigen **GIRA woningstation AP 1250xx** met comfortabele handsfree-functie. De spraakgestuurde communicatie beschikt over onderdrukking van echo's en achtergrondgeluid.

Bel- en spreekvolume kunnen worden ingesteld. Daarnaast zijn verschillende beltonmelodieën, uitschakeling van beltonen en een geïntegreerde deurontgrendelfunctie beschikbaar.

Audio-stuurapparaat 128700

Het **GIRA audio-stuurapparaat 128700** voedt de polingsbestendige en kortsluitvaste 2-draads bus en wordt centraal in de elektrische verdeling gemonteerd.

Daarnaast beschikt het stuurapparaat over aansluitingen voor de deurontgrendeling en statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting en programmering.

Uitbreidingsmodule 125900 vanaf 9 partijen

De GIRA inbouwluidspreker heeft aansluitingen voor maximaal **8 mechanische beltoetsen**. Bij uitvoeringen met **9 tot 14 deelnemers** wordt het set daarom aangevuld met het **GIRA uitbreidingsmodule 125900**.

Het uitbreidingsmodule biedt aansluitingen voor maximaal **12 extra mechanische beltoetsen**.

Ideaal voor brievenbussystemen

Door de compacte bouwvorm van de inbouwluidspreker is het GIRA systeem bijzonder geschikt voor brievenbussystemen met geïntegreerde bel- en spreekfunctie. De luidspreker wordt beschermd achter het spreekrooster respectievelijk de daarvoor bestemde frontplaat gemonteerd.

Uitvoering en leveringsomvang

GIRA audio-systeem

Systeem GIRA deurcommunicatiesysteem Audio
Busbekabeling Polingsbestendige en kortsluitvaste 2-draads bus
Deelnemers 1 tot 14 partijen
Inbouwluidspreker GIRA 125800
Woningstation GIRA AP 1250xx met handsfree-functie
Stuurapparaat GIRA Audio REG 128700

Set voor 1 tot 8 deelnemers

Inbouwluidspreker 1 × GIRA 125800
Audio-stuurapparaat 1 × GIRA 128700
Woningstations 1–8 × GIRA 1250xx
Beltoetsen Tot 8 toetsen direct op de inbouwluidspreker

Set voor 9 tot 14 deelnemers

Inbouwluidspreker 1 × GIRA 125800
Audio-stuurapparaat 1 × GIRA 128700
Uitbreidingsmodule 1 × GIRA 125900
Woningstations 9–14 × GIRA 1250xx
Beltoetsen Uitbreiding voor extra mechanische beltoetsen

Technische gegevens

Audio-stuurapparaat 128700

Voeding 230 V AC, 50 Hz
Busspanning 26 V DC ± 2 V
Deurontgrendeling 12 V AC uitgang en extra relaisuitgang
Montage REG-apparaat voor onderverdeling, 6 TE
Temperatuurbereik -5 °C tot +45 °C

Inbouwluidspreker 125800

Voedingsspanning 26 V DC ± 2 V via 2-draads bus
Beltoetsen Tot 8 mechanische toetsen direct aan te sluiten
Afmetingen 101 × 67 × 27 mm
Temperatuurbereik -25 °C tot +70 °C
Beschermingsgraad IP44 in geschikte inbouwsituatie

Woningstation AP 1250xx

Voedingsspanning 26 V DC ± 2 V via 2-draads bus
Communicatie Handsfree met onderdrukking van echo's en achtergrondgeluid
Beltonen 5 verschillende beltonmelodieën
Montage Opbouw, afhankelijk van uitvoering met of zonder afdekraam
Temperatuurbereik 0 °C tot +50 °C

Wat betekent de GIRA 2-draads techniek?

Bij de GIRA 2-draads techniek worden de componenten van de deurcommunicatie-installatie via een bus met slechts twee aders met elkaar verbonden. Via deze leiding worden zowel de communicatie als de voeding van de aangesloten buscomponenten gerealiseerd.

Daardoor is bijvoorbeeld bij de woningstations geen aparte 230-V-voeding vereist. Het centrale stuurapparaat wordt in de elektrische verdeling geïnstalleerd en voedt de 2-draads bus.

Extra leidingen kunnen nodig zijn voor beltoetsen, etageoproep, deurontgrendeling of aanvullende functies. De aanduiding 2-draads techniek verwijst daarom naar de busverbinding van het GIRA deurcommunicatiesysteem.

Kan een bestaande belkabel worden hergebruikt?

Bij een modernisering kan een bestaande tweedraads belkabel vaak voor de GIRA 2-draads bus worden gebruikt. Hierdoor kan een ingrijpende heraanleg van kabels worden vermeden.

Voor de installatie moeten het aanwezige kabeltype, de aderdikte, de kabellengte en de kabelgeleiding door de uitvoerende elektricien worden gecontroleerd.

Opmerking over de leveringsomvang

Brievenbussysteem, beltoetsen, elektrische deurontgrendeling, leidingen, afdekramen en overige installatie-materialen maken geen deel uit van het set, tenzij deze uitdrukkelijk in het betreffende aanbod zijn vermeld.

Opmerking over de installatie

Het GIRA audio-stuurapparaat wordt met 230 V gevoed en is bedoeld voor inbouw in de elektrische verdeling. Montage, aansluiting, programmering en inbedrijfstelling van de deurcommunicatie-installatie moeten door een overeenkomstig gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.

Kan het systeem later worden uitgebreid met video?

De GIRA inbouwluidspreker biedt in principe een aansluitmogelijkheid voor een bijpassende GIRA kleurcamera. Bij een uitbreiding naar video-deurcommunicatie is echter in plaats van het audio-stuurapparaat een voor de video-installatie geschikt GIRA stuurapparaat nodig.

Product properties

Type montage	Achterkant
Verbindingstechnologie	2-draads

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618