Sterownik wideo Gira REG 128800



Product number 128800

Product description

Urządzenie sterujące REG wideo

Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.

- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem magistrali 2-przewodowej w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pośrednictwem sterownika wideo można zasilać maksymalnie 2 bramofony z kolorową kamerą i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Za pomocą sterownika wideo można sterować maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane z własnego źródła zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynny reset elektroniczny wykrywający zwarcie i przeciążenie napięć roboczych i połączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciążenia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekaźnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe pierwotne: 230 V AC, 50 Hz
Napięcie znamionowe wtórne: SELV 26 V DC ±2 V
Prąd znamionowy wtórny: 700 mA obciążenie ciągłe, 1,15 A obciążenie szczytowe (maks. 5 s), wyłącznik przeciążeniowy od 900 mA
Zaciski śrubowe: 0,6 mm do 2,5 mm²
Wyjście mechanizmu otwierania drzwi: 12 V AC, 1,1 A / ED 25%
Wyjście przekaźnikowe: 250 V AC, 2 A
Długość kabla od kamery do najdalszego wyświetlacza TFT: maks. 100 m
Całkowita długość przewodu w trybie tylko audio: patrz jednostka sterująca audio 128700
Wymiary: Urządzenie REG z 8 TE
Zakres temperatur: od -5 °C do +45 °C
Stopień ochrony: IP 20

Uwagi

- Urządzenie sterujące wideo jest przeznaczone do montażu w podrozdzielnicy, a nie w standardowych rozdzielaczach natynkowych.
- Jeśli topologia okablowania wideo jest zaprojektowana jako linia odgałęziona, wymagany jest również rozdzielacz wideo.
- W połączeniu z bramką DCS TC wymagane jest zasilanie do komunikacji domofonowej.
- Za pomocą sterownika wideo można skonfigurować systemy komunikacji domofonowej z maksymalnie 70 użytkownikami audio (np. 1 x wbudowany głośnik, 5 x moduł rozszerzający do wbudowanych głośników, 68 x natynkowa stacja domowa).

Dimensions

Szerokość w mm	144 (8TE)
Wysokość w mm	REG
Głębokość w mm	65,0
Waga w kg	0,2

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618