

Aktor przebiegający domofonu Gira REG

Numer artykułu 128900



Opis produktu

Aktor przebiegający do komunikacji domofonowej Gira REG

Aktor przebiegający do włączania oświetlenia, sterowania mechanizmem otwierania drzwi w drzwiach bocznych lub innych funkcji za pośrednictwem magistrali domofonowej Gira.

- Sterowanie bezpotencjałowym zestykiem przebiegającym 230 V / 10 A za pośrednictwem dwuprzewodowej magistrali.
- Aktor przebiegający może być sterowany za pomocą: przycisków "Drzwi" i "Wiatro" na stacji domowej, przycisku wywołania na stacji bramowej, przycisku wywołania na stacji domowej, przycisków na telefonie (w połączeniu z bramką TC systemu domofonowego).
- Aktor przebiegający może pracować w pięciu różnych trybach pracy: przebieganie, timer/s, timer/min, impuls i otwieranie drzwi.
- Funkcja impulsowa do sterowania istniejącymi automatami schodowymi.
- Wejście binarne do przebiegania funkcji za pomocą podłączonego przycisku mechanicznego.
- Czas przebiegania regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s lub od 1 do 10 min, w zależności od ustawionej funkcji.

Dane techniczne

Zasilanie: poprzez magistralę 2-przewodową

Opcjonalny bezpotencjałowy styk przekątnikowy: 10 A przy AC 230 V lub 2 A przy DC 30 V

Liczba przycisków wywołania, które można zaprogramować: maks. 16

Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C

Uwagi

- Aktor przebiegający jest przeznaczony do montażu w podrozdzielnicy. Jeśli nie jest to możliwe, należy użyć standardowego rozdzielacza natynkowego.
- Ten komponent może być używany do konfigurowania systemów domofonowych z ponad 30 użytkowników.

Wymiary

Szerokość w mm 2 TE

Wysokość w mm REG

Głębokość w mm 65,0

Waga w kg 0,2