

# Modu? rozszerzaj?cy Gira do wbudowanego g?o?nika

Numer artyku?u 125900



## Opis produktu

### Modu? rozszerzaj?cy Gira do wbudowanego g?o?nika

Modu? do rozbudowy wbudowanego g?o?nika w przypadku konieczno?ci pod??czenia wi?cej ni? o?miu mechanicznych przycisków dzwonkowych.

- Mo?na pod??czy? do dwunastu mechanicznych przycisków dzwonkowych.
- Kolejne przyciski dzwonkowe mo?na pod??czy? za pomoc? dodatkowych modu?ów rozszerze?.
- Do jednego wbudowanego g?o?nika mo?na pod??czy? maksymalnie jedna?cie modu?ów rozszerze?.
- Monitorowanie napi?cia AC po??cze? przycisków dzwonkowych w celu zapobiegania utlenianiu styków przycisków.
- Niewielka konstrukcja.
- Zabezpieczenie zacisków przy??czeniowych przed nieprawid?owym pod??czeniem.
- Modu? rozszerze? mo?na przymocowa? za pomoc? ?rub lub kleju.
- Materia? mocuj?cy wchodzi w zakres dostawy.

## Dane techniczne

### Po??czenia

mechaniczny przycisk dzwonkowy: 12 x zacisk ?rubowy

Wspólne uziemienie przycisków dzwonkowych: 1 x zacisk ?rubowy

Kabel po??czeniowy: 2 x listwa po??czeniowa

**Temperatura otoczenia:** -25 °C do +70 °C

**Stopie? ochrony:** IP44

### Uwagi

- Ten komponent mo?e by? u?ywany do konfigurowania systemów komunikacji domofonowej z maksymalnie 140 u?ytkownikami audio (np. 1 x wbudowany g?o?nik, 11 x modu? rozszerzaj?cy do wbudowanego g?o?nika, 136 x natynkowa stacja domowa).

## Wymiary

**Szeroko?? w mm** 67

**Wysoko?? w mm** 56 | ze wspornikiem monta?owym 66,4

**G??boko?? w mm** 27,0

**Waga w kg** 0,2