

# Zestaw interkomowy GIRA 1-14 użytkowników | 9 sztuk

Numer artykułu 1287-KS-A-9



## Opis produktu

### Zestaw domofonowy GIRA 1-14 użytkowników z wbudowanym głośnikiem 125800 + jednostka sterująca audio DRA 128700 + natynkowa stacja domowa 1250xx

Idealnie nadaje się do stosowania w naszych systemach skrzynek na listy i dzwonek do drzwi z uniwersalnym adapterem i ekranem domofonowym. Systemy domofonowe GIRA można łatwo podłączyć za pomocą technologii 2-przewodowej i służy to wysokiej jakości kompletne zestawy. Istniejący kabel od dzwonka do drzwi jest wykorzystywany do instalacji, a oddzielny zasilacz (w zestawie) zapewnia zasilanie, które można zainstalować w domowej tablicy rozdzielczej.

Zalety w skrócie:

- Zasilanie magistrali 2-przewodowej zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarcie.
- Idealny do przebudowy i renowacji dzięki wykorzystaniu istniejącej linii dzwonekowej
- Szybka instalacja bez dźgutowania i brudu
- Niskie koszty dzięki prostej instalacji
- Proste uruchomienie przez elektryka, w tym telefoniczna infolinia wsparcia producenta (tel. +49 2195 602 567).

Zestaw zawiera

#### 1 szt. sterownika 128700 GIRA do zasilania komponentów audio magistrali domofonowej Gira

- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarcie magistrali 2-przewodowej.
- Samoczynny reset elektroniczny wykrywający zwarcie i przeciwdziałanie napięciom roboczym i prądowi magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciwdziałania, programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Stałe wyjście AC 12 V do zasilania bramki DCS-TC.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Dane techniczne

Napi?cie znamionowe pierwotne: 230 V AC, 50 Hz

Napi?cie znamionowe wt?rne: SELV 26 V DC  $\pm 2$  V

Pr?d znamionowy wt?rny: 160 mA obci??enie ci?g?e, 550 mA obci??enie szczytowe (maks. 5 s), wy??cznik przeci??eniowy od 350 mA

Zaciski ?rubowe: 0,6 mm do 2,5 mm<sup>2</sup>

Wyj?cie mechanizmu otwierania drzwi: 12 V AC, 1,6 A / ED 25%

Wyj?cie przek?nikowe: 30 V AC/DC, 2 A

Ca?kowita d?ugo?? kabla: maks. 700 m

D?ugo?? kabla od jednostki steruj?cej do najdalszego uczestnika: maks. 300 m z kablem  $\varnothing$  0,8 mm, maks. 170 m z kablem  $\varnothing$  0,6 mm

Wymiary: Urz?dzenie REG z 6 TE

Zakres temperatur: od -5 °C do +45 °C

Stopie? ochrony: IP 20

#### Uwagi

- Urz?dzenie steruj?ce audio jest przeznaczone do monta?u w podrozdzielnicy. Je?li nie jest to mo?liwe, nale?y u?y? standardowego rozdzielacza natynkowego.
- Ten komponent mo?e by? u?ywany do konfigurowania system?w komunikacji domofonowej z maksymalnie 70 u?ytownikami (np. 1 x wbudowany g?o?nik, 5 x modu? rozszerzaj?cy do wbudowanego g?o?nika, 68 x natynkowa stacja domowa).

### 1-14 jednostek 1250xx GIRA g?o?nom?wi?ca stacja domowa jako wst?pnie zmontowana jednostka do monta?u natynkowego

- Kompletnie zmontowana stacja domowa do monta?u natynkowego zapewniaj?ca szybki i czysty instalacj?.
- R?norodno?? wzornictwa dzi?ki integracji z programem prze??cznik?w, co zapewnia jednolity wygl?d komunikacji domofonowej i instalacji elektrycznej.
- Instalacja zar?wno z ramk?, maskuj?c?, jak i bez niej.
- Prosta instalacja dzi?ki zaciskom ?rubowym na p?ycie monta?owej. Kontakt ze stacj? domow? jest nawi?zywany po pod??czeniu stacji domowej do p?yty monta?owej.
- ?atwy demonta? stacji domowej podczas prac remontowych.
- Otwory mocuj?ce do monta?u.
- Transmisja sygna?u i zasilanie stacji domowej za po?rednictwem dwuprzewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrotn? polaryzacj? i zwarcie.
- Mo?liwo?? równoleg?ego pod??czenia do trzech stacji domowych (z zasilaniem przez magistral? 2-przewodow?).
- Jednoosobowe uruchomienie dzi?ki prostej procedurze uruchomienia.
- Rozr?nianie dzwonka mi?dzy wywo?aniem od drzwi, wywo?aniem wewn?trznym i wywo?aniem z pi?tra.
- Wyb?r pi?ciu r?nych melodii dzwonka, które mo?na indywidualnie przypisa? do poszczeg?lnych przycisk?w wywo?ania.
- Funkcja g?o?nom?wi?ca (interkom sterowany g?osem z eliminacj? echa i szum?w t?a).
- Funkcja wymuszania g?o?nego ha?asu otoczenia podczas komunikacji g?osowej.
- Blokada pods?uchu.
- Przyciski obs?ugi ze zintegrowanymi diodami LED do wskazywania stanu.

### Przyciski steruj?ce natynkowej stacji domowej steruj? nast?puj?cymi funkcjami w po??czeniu z aktorem prze??czaj?cym lub podtynkowym aktorem prze??czaj?cym:

- W??czanie o?wietlenia i innych funkcji.
- Aktywacja mechanizmu otwierania drzwi.
- Ustawianie melodii dzwonka.
- W??czanie i wy??czanie sygna?u wywo?ania.
- Odbieranie po??cze?.
- Aktywacja funkcji potwierdzenia.
- Ustawianie g?o?no?ci dzwonka i mowy.

#### Dane techniczne

Zasilanie: 26 V DC  $\pm 2$  V (napi?cie magistrali)

**Po??czenia:**

2 zaciski ?rubowe Magistrala 2-przewodowa

2 zaciski ?rubowe Przycisk wywo?ania pi?trowego

Zakres temperatur: -5 °C do +50 °C

**Uwagi**

- Mo?liwa instalacja bez ramki maskuj?cej.
- Do instalacji z Systemem 55 lub prze??cznikami natynkowymi i prze??cznikami E22 wymagana jest ramka maskuj?ca 2-krotna bez listwy ?rodkowej.
- Do monta?u na puszcze urz?dzenia wymagana jest ramka maskuj?ca
- Ten komponent mo?e by? u?ywany do konfigurowania systemów domofonowych z maksymalnie 70 u?ytkownikami (np. 1 x wbudowany g?o?nik, 5 x modu? rozszerzaj?cy do wbudowanego g?o?nika, 68 x natynkowa stacja domowa).

**1 g?o?nik do zabudowy 125800 GIRA**

G?o?nik do zabudowy przeznaczony do monta?u w skrzynkach na listy, przedzia?ach domofonowych, instalacjach przy drzwiach lub panelach przednich. Do istniej?cych zacisków ?rubowych mo?na pod??czy? do 8 mechanicznych przycisków dzwinkowych.

- Wbudowany g?o?nik do monta?u w skrzynkach na listy, przedzia?ach domofonowych, instalacjach po stronie drzwi lub panelach przednich.
- Do istniej?cych zacisków ?rubowych mo?na pod??czy? do o?miu mechanicznych przycisków dzwinkowych.
- Transmisja sygna?u i zasilanie g?o?nika za po?rednictwem 2-przewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrotn? polaryzacj? i zwarcie.
- Niewielka konstrukcja.
- G?o?nik odporny na warunki atmosferyczne.
- Wysokiej jako?ci mikrofon elektretowy.
- Monitorowanie napi?cia AC po??cze? przycisków dzwinka w celu zapobiegania utlenianiu styków przycisków.
- Zabezpieczenie zacisków przy??czeniowych przed nieprawid?owym pod??czeniem.
- Mo?liwo?? pod??czenia do o?miu mechanicznych przycisków dzwinkowych.
- Mo?liwo?? pod??czenia kolorowej kamery do stacji bramowej.
- Funkcja g?o?nomówi?ca (interkom sterowany g?osem z eliminacj? echa i szumów t?a).
- Regulowana g?o?no?? mowy.
- Jednoosobowe uruchomienie dzi?ki prostej procedurze uruchomienia.
- Akustyczny sygna? potwierdzenia po naci?ni?ciu przycisku wywo?ania.

**Dane techniczne**Zasilanie: 26 V DC  $\pm$  2 V (napi?cie magistrali)**Po??czenia:**

2 zaciski ?rubowe

Magistrala 2-przewodowa

2 zaciski ?rubowe Dodatkowe zasilanie

8 zacisków ?rubowych dla mechanicznych przycisków dzwinkowych

1 zacisk ?rubowy wspólne uziemienie przycisków dzwinkowych

2 listwy przy??czeniowe magistrala systemowa

1 listwa z??cza wideo

Zakres temperatur: -25 °C do +70 °C

Stopie? ochrony: IP 44

**od 8 u?ytkowników 1 sztuka, od 16 u?ytkowników 2 sztuki 125900 Modu? rozszerze? GIRA do wbudowanego g?o?nika**

Modu? rozszerzaj?cy wbudowany g?o?nik w przypadku konieczno?ci pod??czenia wi?cej ni? o?miu mechanicznych przycisków dzwinkowych.

**Uwagi**

- Ten komponent może być używany do konfigurowania systemów domofonowych z maksymalnie 140 użytkownikami audio (np. 1 x wbudowany głośnik, 11 x moduł rozszerzający do wbudowanego głośnika, 136 x natynkowa stacja domowa).
- W przypadku dodania kamery kolorowej wymagane jest urządzenie sterujące wideo.

## Właściwości produktu

**Typ montażu** Tylne zakończenie  
**Technologia połączenia** 2-przewodowy

Wi?cej zdj??

