

Sterownik wideo Gira REG 128800

Numer artykułu 128800



Opis produktu

Urządzenie sterujące REG wideo

Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.

- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem magistrali 2-przewodowej w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pośrednictwem sterownika wideo można zasilать maksymalnie 2 bramofony z kolorową kamerą i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Za pomocą sterownika wideo można sterować maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane z własnego źródła zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynny reset elektroniczny wykrywa i przeciwdziała zwarcie i przecięciu roboczych i połączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciwdziałania, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe pierwotne: 230 V AC, 50 Hz

Napięcie znamionowe wtórne: SELV 26 V DC ± 2 V

Prąd znamionowy wtórny: 700 mA obciążenie ciągłe, 1,15 A obciążenie szczytowe (maks. 5 s), współczynnik przecięciowy od 900 mA

Zaciski śrubowe: 0,6 mm do 2,5 mm²

Wyjście mechanizmu otwierania drzwi: 12 V AC, 1,1 A / ED 25%

Wyjście przekątnikowe: 250 V AC, 2 A

Długość kabla od kamery do najdalszego wyświetlacza TFT: maks. 100 m

Całkowita długość przewodu w trybie tylko audio: patrz jednostka sterująca audio 128700

Wymiary: Urządzenie REG z 8 TE

Zakres temperatur: od -5 °C do +45 °C

Stopień ochrony: IP 20

Uwagi

- Urządzenie sterujące wideo jest przeznaczone do montażu w podrozdzielnicach, a nie w standardowych rozdzielaczach natynkowych.
- Jeśli topologia okablowania wideo jest zaprojektowana jako linia odgrodzona, wymagany jest również rozdzielacz wideo.
- W połączeniu z bramką DCS TC wymagane jest zasilanie do komunikacji domofonowej.
- Za pomocą sterownika wideo można skonfigurować systemy komunikacji domofonowej z maksymalnie 70 użytkownikami audio (np. 1 x wbudowany głośnik, 5 x moduły rozszerzające do wbudowanych głośników, 68 x natynkowa stacja domowa).

Wymiary

Szerokość w mm	144 (8TE)
Wysokość w mm	REG
Głębokość w mm	65,0
Waga w kg	0,2