



Artikel-Nr.: 125800

Hersteller: GIRA

ab **179,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



GIRA Einbaulautsprecher 125800

Einbaulautsprecher zur Montage in Briefkastenanlagen, Sprechfächer, Türseiteneinbauten oder Frontplatten. An die vorhandenen Schraubklemmen können bis zu 8 mechanische Klingeltaster angeschlossen werden.

- Einbaulautsprecher zur Montage in Briefkastenanlagen, Sprechfächer, Tür-Seiteneinbauten oder Frontplatten.
- An die vorhandenen Schraubklemmen können bis zu acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden.
- Signalübertragung und Versorgung des Lautsprechers über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Kleine Bauform.
- Wetterfester Lautsprecher.
- Hochwertiges Elektretmikrofon.
- Wechselspannungsabfrage der Klingeltasten-Anschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten.
- Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss.
- Bis zu acht mechanische Klingeltaster anschließbar.
- Farbkamera für Türstation anschließbar.
- Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-geräuschunterdrückung).
- Sprechlautstärke einstellbar.
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
- Akustisches Quittiersignal bei Ruftastenbetätigung.

Technische Daten

Spannungsversorgung: 26 V DC \pm 2 V (Busspannung)

Anschlüsse:

- 2 Schraubklemmen
- 2-Draht-Bus
- 2 Schraubklemmen Zusatzversorgung
- 8 Schraubklemmen für mech. Klingeltaster
- 1 Schraubklemme gemeinsame Masse der Klingeltaster
- 2 Steckerleisten Systembus
- 1 Steckerleiste Video

Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C

Schutzart: IP 44

Hinweise

- Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP).
- Bei der Erweiterung um eine Farbkamera wird ein Steuergerät Video benötigt.

Abmessungen & Details

Anschlussstechnik: 2-Draht-Bus-Technik

Tiefe in cm: 2,7

Breite in cm: 10,1

Höhe in cm: 6,7