

Módulo de ampliación Gira para altavoz integrado

Número de artículo 125900



Descripción del producto

Módulo de ampliación Gira para altavoz integrado

Módulo para ampliar el altavoz integrado si se desea conectar más de ocho pulsadores de timbre mecánicos.

- Se pueden conectar hasta doce pulsadores de timbre mecánicos.
- Se pueden conectar más botones de timbre mediante módulos de ampliación adicionales.
- Se pueden conectar hasta once módulos de ampliación a un altavoz integrado.
- Control de la tensión alterna de las conexiones de los botones de timbre para evitar la oxidación de los contactos de los botones.
- Diseño compacto.
- Protección de los terminales de conexión contra una conexión incorrecta.
- El módulo de ampliación puede fijarse mediante tornillos o adhesivo.
- El material de fijación está incluido en el volumen de suministro.

Datos técnicos

Conexiones

pulsador de timbre mecánico: 12 x borne de tornillo

Tierra común de los pulsadores de timbre: 1 x borne de tornillo

Cable de conexión: 2 x regleta de conectores

Temperatura ambiente: -25 °C a +70 °C

Grado de protección: IP44

Notas

- Este componente puede utilizarse para configurar sistemas de comunicación de puerta con hasta 140 usuarios de audio (por ejemplo, 1 x altavoz integrado, 11 x módulo de ampliación para altavoz integrado, 136 x intercomunicador interior de superficie).

Dimensiones

Anchura en mm	67
Altura en mm	56 incl. soporte de montaje 66,4
Profundidad en mm	27,0
Peso en kg	0,2