



Réf. d'article : 122600

Fabricant: GIRA

ab **139,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

Distributeur vidéo Gira

Le répartiteur vidéo est un composant actif pour l'adaptation de la ligne du signal vidéo. Le répartiteur vidéo distribue le signal vidéo des stations de porte, des passerelles caméra TKS et des passerelles IP TKS aux stations d'appartement. Le répartiteur vidéo est nécessaire si la pose de la ligne vers les composants vidéo du système de communication de porte Gira est réalisée sous forme de ligne de dérivation. Le répartiteur vidéo assure la bonne résistance de terminaison pour éviter les éventuelles réflexions des différentes branches et les perturbations d'image qui en résultent.

Le boîtier combiné permet trois types de montage

- En surface (dans une boîte de dérivation du commerce).
- Encastré (dans une boîte d'appareil).
- Comme appareil rail-route (avec l'adaptateur rail-route fourni).

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension

via le bus système

Connexions

bus 2 fils IN : 2 x bornes à vis

Bus 2 fils OUT : 2 x bornes à vis

Température ambiante: -25 °C à +70 °C

Remarques

- Avec l'amplificateur vidéo, la longueur maximale de câble entre la porte et la station d'appartement peut être étendue de 100 à 300 mètres.
- Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, car le convertisseur vidéo s'adapte automatiquement au réseau de lignes existant.

Abmessungen & Details

Profondeur en cm: 2,7

Largeur en cm: 3,6

Hauteur en cm: 5,2