

Wbudowany głośnik Gira

Numer artykułu 125800



Opis produktu

Głośnik do zabudowy GIRA 125800

Wbudowany głośnik do montażu w skrzynkach na listy, przedziałach domofonowych, instalacjach po stronie drzwi lub panelach przednich. Do istniejących zacisków rubowych można podłączyć do 8 mechanicznych przycisków dzwinkowych.

- Wbudowany głośnik do montażu w skrzynkach na listy, przedziałach domofonowych, instalacjach po stronie drzwi lub panelach przednich.
- Do istniejących zacisków rubowych można podłączyć do ośmiu mechanicznych przycisków dzwinkowych.
- Transmisja sygnału i zasilanie głośnika za pośrednictwem 2-przewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarcie.
- Niewielka konstrukcja.
- Głośnik odporny na warunki atmosferyczne.
- Wysokiej jakości mikrofon elektretowy.
- Monitorowanie napięcia AC poprzez przycisk dzwinka w celu zapobiegania utlenianiu styków przycisków.
- Zabezpieczenie zacisków przyłączeniowych przed nieprawidłowym podłączeniem.
- Możliwość podłączenia do ośmiu mechanicznych przycisków dzwinkowych.
- Możliwość podłączenia kolorowej kamery do stacji bramowej.
- Funkcja głośnomówiąca (interkom sterowany głośnie z eliminacją echa i szumów tła).
- Regulowana głośność mowy.
- Jednoosobowe uruchomienie dzięki prostej procedurze uruchomienia.
- Akustyczny sygnał potwierdzenia po naciśnięciu przycisku wywołania.

Dane techniczne

Zasilanie: 26 V DC $\pm$ 2 V (napięcie magistrali)

Połączenia:

2 zaciski rubowe

Magistrala 2-przewodowa

2 zaciski rubowe Dodatkowe zasilanie

8 zacisków rubowych dla mechanicznych przycisków dzwinkowych

1 zacisk rubowy wspólne uziemienie przycisków dzwinkowych

2 listwy przyłączeniowe magistrala systemowa

1 listwa złącza wideo

Zakres temperatur: -25 °C do +70 °C

Stopień ochrony: IP 44

Uwagi

- Ten komponent może być używany do konfigurowania systemów komunikacji domofonowej z maksymalnie 140 użytkownikami audio (np. 1 x wbudowany głośnik, 11 x moduł rozszerzający do wbudowanego głośnika, 136 x natynkowa stacja domowa).
- W przypadku dodania kamery kolorowej wymagane jest urządzenie sterujące wideo.

Wymiary

Szerokość w mm	101
Wysokość w mm	67
Głębokość w mm	27,0
Waga w kg	0,2

Wi?cej zdj??

