

Wzmacniacz wideo Gira 122200

Numer artykułu 122200



Opis produktu

Wzmacniacz wideo Gira

Wzmacniacz wideo służy do rozszerzenia zasięgu w systemach domofonowych Gira z funkcją wideo. Podnosi on poziom przychodzącego sygnału wideo do maksymalnego dopuszczalnego poziomu magistrali i wyprowadza go na wyjściu. Kompensuje to tłumienie linii od źródła sygnału wideo do wejścia wzmacniacza wideo.

Połączona obudowa umożliwia trzy rodzaje instalacji

- Montaż natynkowy (w standardowej puszcze przyściennowej).
- Montaż podtynkowy (w puszcze instalacyjnej).
- Jako urządzenie REG (z dołączonym adapterem REG).

Dane techniczne

Połączenia

Magistrala 2-przewodowa IN: 2 x zacisk rubowy
2-przewodowa magistrala OUT: 2 x zacisk rubowy

Temperatura otoczenia: -25 °C do +70 °C

Uwagi

- Dzięki wzmacniaczowi wideo maksymalna długość przewodu między stacją bramową a stacją domową może zostać zwiększona ze 100 do 300 metrów.
- Podczas uruchamiania nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja, ponieważ wzmacniacz wideo automatycznie dostosowuje się do istniejącej sieci kablowej.

Wymiary

Szerokość w mm	36
Wysokość w mm	52
Głębokość w mm	27,0
Waga w kg	0,2