

Gira Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher

Artikelnummer 125900



Produktbeschreibung

Gira Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher

Modul zur Erweiterung des Einbaulautsprechers, wenn mehr als acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden sollen.

- Bis zu zwölf mechanische Klingeltaster anschließbar.
- Weitere Klingeltaster können über zusätzliche Erweiterungsmodule angeschlossen werden.
- Es können bis zu elf Erweiterungsmodule an einen Einbaulautsprecher angeschlossen werden.
- Wechselspannungsabfrage der Klingeltasten-Anschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten.
- Kleine Bauform.
- Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss.
- Befestigung des Erweiterungsmodules durch Schrauben oder Kleben.
- Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Anschlüsse

mech. Klingeltaster: 12 x Schraubklemme
gemeinsame Masse der Klingeltaster: 1 x Schraubklemme
Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C

Schutzart: IP44

Hinweise

- Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP).

Abmessungen

Breite in mm 67
Höhe in mm 56 | inkl. Befestigungslasche 66,4
Tiefe in mm 27,0
Gewicht in kg 0,2

Weitere Bilder