

DoorBird Modul Port Konverter D21x für den Anschluss eines zweiten Eingabemoduls (z.B. Keypad Modul mit 12 Tasten, MTM18A, MTM56A, MTM14E)

Artikelnummer 1298-MPCOID21X



Produktbeschreibung

DoorBird Modul Port Konverter D21x für den Anschluss eines zweiten Eingabemoduls (z.B. Keypad Modul mit 12 Tasten, MTM18A, MTM56A, MTM14E)

In der Standardausführung bietet die D21x-Serie der DoorBird IP Video Türstationen jeweils einen Port für den Anschluss von Eingabemodulen (rot), z.B. Keypad oder Mehrteilnehmer Modulen und einen Port für den Anschluss von Ausgabemodulen (grün), z.B. Display oder Info Modulen. Der Modul Port Konverter bietet die Möglichkeit, den Port für Ausgabemodule (grün) in einen weiteren Port für Eingabemodule (rot) umzuwandeln, um z.B. ein Keypad und ein Mehrteilnehmer Modul gleichzeitig zu betreiben. Bei Verwendung des Modul Port Konverters ist keine Verwendung von Ausgabemodulen am Port möglich. Der Modul Port Konverter kann für folgende Kombinationen verwendet werden:

Kombination A

Port (rot): Keypad Modul mit 12 Tasten oder Fingerabdruckleser Modul 50

Port (grün) mit Modul Port Konverter: MTM14A oder MTM18A

Kombination B

Port (rot): MTM14A oder MTM18A

Port (grün) mit Modul Port Konverter: Keypad Modul mit 12 Tasten oder Fingerabdruckleser Modul 50

Kombination C

Port (rot): Keypad Modul mit 12 Tasten

Port (grün) mit Modul Port Konverter: Fingerabdruckleser Modul 50

Kombination D

Port (rot): Fingerabdruckleser Modul 50

Port (grün) mit Modul Port Konverter: Keypad Modul mit 12 Tasten

Abmessungen

Breite in mm 30

Höhe in mm 5

Tiefe in mm 15,0

Gewicht in kg 0,05