

Busch-Jaeger Systemzentrale

Artikelnummer 1246-83300



Produktbeschreibung

Busch-Jaeger Systemzentrale

- **Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage.**
- Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses
- Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 1,6 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A).
- Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A).
- Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar.
- Für bis zu 65 Verbrauchseinheiten.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
- Ausgangsspannung: 28 V
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Nennleistung: 42 W
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.

Abmessungen

Breite in mm 216 (12TE)

Höhe in mm 90

Tiefe in mm 65,0

Gewicht in kg 0,2

Weitere Bilder

